

## Brother MFC-L6900DW

Equipamento multifunções laser profissional monocromático de alto rendimento com fax, duplex automático em todas as funções e WiFi

Impressora  
Copiadora  
Scanner  
Fax

**50 ppm**

**Uma bandeja (520 folhas)**

**Capacidade de saída de 250 folhas**

**Duplex automático em todas as funções**

**Impressão, digitalização e envio fax desde dispositivos móveis**

**Conexão a serviços na nuvem**

**Visor tátil a cores 12,3cm**

**ADF 80 folhas**

**Gigabit Ethernet, WiFi e WiFi Direct™**

**1GB**



TECNOLOGIAS  
E SISTEMAS  
DE IMPRESSÃO

## Brother MFC-L6900DW

Equipamento multifunções laser profissional monocromático de alto rendimento com fax, duplex automático em todas as funções e WiFi

Impressora  
Copiadora  
Scanner  
Fax

Equipamento multifunções desenhado para grupos de trabalho com um volume de impressão elevado. Grande qualidade e robustez combinada com opções versáteis de manuseamento de papel permitem uma elevada produtividade para todo grupo de trabalho. O toner de giga capacidade reduz consideravelmente os gastos de impressão.



### Características principais:

Velocidade de impressão e cópia até 50 ppm

Velocidade de digitalização até 100ipm

Uma bandeja (520 fls) + multipropósito de 50 fls

Duplex em todas as funções

Visor tátil a cores de 12,3cm

Conexão USB 2.0 / Porta USB

Gigabit Ethernet, Wi-Fi e Wi-Fi Direct™

Conexão a serviços na nuvem

Impressão, digitalização e fax desde dispositivos móveis

Leitor de cartões NFC

### Máxima Produtividade

- Melhora significativamente os níveis de produtividade com velocidades de impressão e cópia até 50 páginas por minuto.
- Conecta o equipamento à rede em alta velocidade com Gigabit Ethernet ou por WiFi
- Muito cómodo de imprimir ou digitalizar desde dispositivos móveis com iPrint&Scan de Brother, Android Plugin, Google Cloud Print®2.0, Mopria e AirPrint.
- Simplifica os fluxos de trabalho usando a tecnologia NFC.
- Configura o interface do visor tátil a cores de 12,3cm de maneira muito fácil para que o trabalho seja mais fluído.
- Melhora os processos de digitalização com uma velocidade de até 50 páginas por minuto e até 100 ipm em frente e verso.

### Confiança e tranquilidade para todo o grupo de trabalho

- A nova tecnologia proporciona total confiabilidade permitindo imprimir até 10.000 páginas por mês
- A capacidade de 80 folhas do Alimentador Automático de Documentos e a grande velocidade do scanner permite uma gestão documental mais fluída.
- Múltiplas opções de manuseamento de papel com uma capacidade de papel standard de 570 folhas extensível para 1.610 folhas.

### Custos de funcionamento muito baixos

- Desenhado para ambientes com volumes médios de impressão, o MFC-L6900DW utiliza toner de 20.000<sup>1</sup> páginas para custos de funcionamento mais económicos.
- Grande variedade de soluções PrintSmart podem ajudar a reduzir os custos de impressão

### Cumprindo com as expectativas de segurança

- Os negócios atuais exigem níveis mais altos de segurança. Com o Bloqueio Seguro de Funções 3.0, conectividade Active directory e Protocolo de Segurança de Internet (IPsec). Além disso, a gama permite imprimir para Ficheiro, **Reset Seguro**, para garantir a segurança de informação

Geral	
<b>Tecnologia</b>	Impressora laser electrofotográfica
<b>Classificação Laser</b>	Produto Laser Classe 1 (IEC60825-1:2007)
<b>Processador</b>	Cortex-A9 800MHz
<b>Memória</b>	1 GB
<b>Interface local</b>	Hi-Speed USB 2.0
<b>Interface rede cablada</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Visor tátil a cores</b>	12,3cm
<b>Acessos diretos</b>	48

Impressão	
<b>Velocidade impressão (A4)</b>	Até 50 páginas por minuto
<b>Velocidade impressão duplex (A4)</b>	Até 24 páginas por minuto (12 folhas por minuto)
<b>Resolução</b>	Até 1.200 x 1.200 pp
<b>Modo silencioso</b>	Modo que reduz o ruído de impressão, baixa a velocidade de impressão para 25ppm
<b>Impressão duplex</b>	Sim. Impressão frente e verso automática no 2 lados
<b>Tempo impressão 1ª página</b>	Menos de 7,5 segundos desde o modo preparado
<b>Tempo aquecimento</b>	Menos de 4,7 segundos desde o modo repouso
<b>Linguagens de impressão</b>	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF versão 1.7, XPS versão 1.0
<b>Fontes embebidas (PCL)</b>	66 fontes escaláveis, 12 fontes mapa de bits, 13 códigos de barras
<b>Fontes embebidas (Postscript)</b>	66 fontes escaláveis
<b>Códigos de barras embebidos (PCL)</b>	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C)

Funções de impressão	
<b>Impressão N em 1<sup>3</sup></b>	Reduz até 2, 4, 9, 16 ou 25 páginas A4 numa só página A4 (Mac: até 2, 4, 6, 9, ou 16 páginas)
<b>Impressão de poster<sup>4</sup></b>	Amplia 1 página A4 para poster utilizando 4, 9, 16 ou 25 páginas A4
<b>Impressão de marca de água<sup>4</sup></b>	Imprime documentos com texto predefinido o mensagens de utilizador como marca de água
<b>Impressão ID<sup>4</sup></b>	Adiciona uma identificação aos seus documentos impressos (data e hora, mensagem curta personalizada nome de utilizador do PC)
<b>Impressão duplex manual<sup>4</sup></b>	Imprime de forma manual frente e verso (recomendado para suportes de papel que não são compatíveis com a impressão duplex automática)
<b>Impressão de folhetos<sup>4</sup></b>	Imprime documentos em formato A5 utilizando a impressão automática ou manual nas duas faces
<b>Saltar as páginas em branco<sup>4</sup></b>	Ignora as páginas em branco dos documentos
<b>Perfis de impressão<sup>3</sup></b>	Guarda as suas configurações favoritas como perfis para recorda-las facilmente
<b>Impressão texto a preto<sup>4</sup></b>	Converte todo o texto do documento a preto para imprimir
<b>Impressão para ficheiro<sup>4</sup></b>	Guarda uma cópia em PDF de cada ficheiro impresso com o fim de arquivá-los
<b>Cópia em duplicado<sup>4</sup></b>	Imprime cópias do mesmo documento em papel de distintas bandejas adicionais

Controladores de Impressão	
<b>Windows®</b>	Windows® 10 (32 e 64 bit editions) Windows® 8 (32 e 64 bit editions) Windows® 7 (32 e 64 bit editions) Windows Vista® (32 e 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 e 64 bit editions) Windows® XP Home Windows® Server 2012, 2012R2 e 2008R2 Windows® Server 2008 (32 e 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 e 64 bit editions)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	CUPS, LPD/LPRng (32 e 64 bit editions)
<b>Controlador de Impressão PostScript Universal</b>	Controlador para Windows® que permite imprimir em qualquer equipamento laser da Brother em rede ou local que seja compatível com Postscript
<b>Controlador PCL</b>	Controlador genérico Universal PCL5e

Impressão e digitalização móvel / baseada na Web	
<b>Brother iPrint&amp;Scan (Android)</b>	Imprime desde, digitaliza para, envia faxes, pré-visualização de faxes recebidos, pré-visualiza de cópias e comprova o estado do equipamento desde um dispositivo Android
<b>Brother iPrint&amp;Scan (iPad / iPhone / iPod)</b>	Imprime desde, digitaliza para, envia faxes, pré-visualização de faxes recebidos, pré-visualização de cópias e comprova o estado do equipamento desde um iPad / iPhone / iPod Touch
<b>Brother iPrint&amp;Scan (Windows® Phone)</b>	Imprime desde / digitaliza para um smartphone com o sistema operativo Windows® Phone
<b>Brother Print&amp;Scan (Windows® 8 &amp; RT)</b>	Imprime desde / digitaliza para uma Tablet com Windows® 8 ou Windows RT
<b>Google Cloud Print 2.0</b>	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns desde qualquer aplicação compatível com Google Cloud Print
<b>AirPrint</b>	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns desde qualquer aplicação compatível com Apple AirPrint
<b>Mopria</b>	Imprime os tipos de ficheiros mais comuns desde qualquer dispositivo com sistema operativo Android que suporte Mopria
<b>Android Print Service Plugin</b>	Imprime desde dispositivos Android sem uma aplicação dedicada
<b>Evernote™<sup>6</sup></b>	Imprime desde /digitaliza para Evernote™ sem usar o PC
<b>Box<sup>6</sup></b>	Imprime desde /digitaliza para Box sem usar o PC
<b>Dropbox<sup>6</sup></b>	Imprime desde /digitaliza para Dropbox sem usar o PC
<b>Google Drive™<sup>6</sup></b>	Imprime desde /digitaliza para Google Drive™ sem usar o PC
<b>OneDrive<sup>6</sup></b>	Imprime desde / digitaliza para Microsoft® OneDrive sem usar o PC
<b>Picasa™<sup>6</sup></b>	Imprime desde /digitaliza para Picasa™ sem usar o PC
<b>Flickr®<sup>6</sup></b>	Imprime desde /digitaliza para Flickr® sem usar o PC
<b>Facebook®<sup>6</sup></b>	Imprime desde /digitaliza para Facebook® sem usar o PC
<b>OneNote<sup>6</sup></b>	Digitaliza para Microsoft® OneNote sem usar o PC

### USB Host

<b>Impressão direta</b>	Imprime diretamente desde uma memória flash USB. Formatos compatíveis: PDF versão 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (criado pelo próprio controlador da impressora), TIFF (digitalizado por um equipamento Brother), XPS versão 1.0
<b>Porta USB de entrada</b>	Porta USB traseira para usar com um leitor externo de cartões NFC
<b>Digitalização direta</b>	Digitaliza diretamente para memórias flash USB. Formatos compatíveis: PDF, PDF/A, PDF seguro, JPEG, XPS, TIFF

### Scanner

<b>Tipo scanner</b>	Dual CIS (Contact Image Sensor)
<b>Scanner Cores e Preto</b>	Sim
<b>Vel. digitalização preto</b>	50 ipm (imagens por minuto)
<b>Vel. digitalização preto (2 lados)</b>	100 ipm (imagens por minuto)
<b>Vel. digitalização cores</b>	20 ipm (imagens por minuto)
<b>Vel. Digitalização cores (2 lados)</b>	34 ipm (imagens por minuto)
<b>Resolução desde o ADF</b>	Até 600 x 600ppp
<b>Resolução desde o Vidro expositor</b>	Até 1.200 x 1.200ppp
<b>Resolução interpolada</b>	Até 19.200 x 19.200ppp
<b>Profundidade de cor</b>	16. 777.216 variações de cor (24 bit)
<b>Escala de cinzentos</b>	256 níveis de cinzentos (8 bit)
<b>Funções standard<sup>9</sup></b>	Digitaliza para USB, e-mail, OCR, imagem e ficheiro
<b>Digitaliza em rede</b>	Digitaliza para pasta de rede (só Windows <sup>®</sup> ), FTP, SFTP, e-mail (com servidor), SharePoint e Digitalização Fácil para E-mail <sup>6</sup>
<b>Digitaliza para a nuvem<sup>6</sup></b>	Digitaliza direto para Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook e OneNote
<b>Características do scanner<sup>9</sup></b>	Remover fundo, Saltar páginas em branco, Digitalização de BI/CC, Digitalização 1 em 2, Alinhamento automática desde o ADF, Dividir PDF
<b>Digitalização para Microsoft Office<sup>6</sup></b>	Digitaliza para Microsoft <sup>®</sup> Word, Microsoft <sup>®</sup> Excel e Microsoft <sup>®</sup> PowerPoint
<b>Digitalização para PDF (com capacidade de pesquisa)</b>	Digitaliza documentos para ficheiros PDF com capacidade de pesquisa
<b>Digitaliza para SharePoint</b>	Digitaliza documentos diretamente para SharePoint
<b>Delinear e digitalizar<sup>6</sup></b>	Seleciona objetos ou seções desenhando um círculo ao em volta para digitalizar apenas essa seção ou retirá-la do documento original Digitaliza diretamente para Windows <sup>®</sup> (desde
<b>Digitaliza para serviços Web de Windows<sup>®</sup></b>	Windows <sup>®</sup> 7 e versões posteriores) sem necessidade de instalar um controlador de scanner

<sup>1</sup> Duração segundo ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Calculado com papel de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Só Windows<sup>®</sup> & Mac<sup>®</sup>

<sup>4</sup> Só Windows<sup>®</sup>

<sup>5</sup> Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre em <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Deve estar conectado à web

<sup>7</sup> O número máximo de páginas impressas por mês pode utilizar-se para comparar a durabilidade entre produtos Brother.

Para maximizar a duração do equipamento, é melhor escolher um equipamento com um ciclo de trabalho que exceda as suas necessidades de impressão

<sup>8</sup> Recomenda-se o uso da saída direta de papel e do modo silencioso com papel de gramagem superior a 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup> Requer Software de Brother

### Controlador do scanner

<b>Windows<sup>®</sup></b>	TWAIN, ISIS <sup>5</sup> e WIA Windows <sup>®</sup> 10 (32 e 64 bit editions), Windows <sup>®</sup> 8 (32 e 64 bit editions), Windows <sup>®</sup> 7 (32 e 64 bit editions), Windows Vista <sup>®</sup> (32 e 64 bit editions), Windows <sup>®</sup> XP Professional (32 e 64 bit editions) Windows <sup>®</sup> XP Home (controlador ISIS não suportado por Windows XP)
<b>Macintosh<sup>5</sup></b>	TWAIN e ICA OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x
<b>Linux<sup>5</sup></b>	SANE(32 e 64 bit editions)

### Cópia

<b>Velocidade – (A4)</b>	Até 50 cpm (cópias por minuto)
<b>Duplex automático</b>	Sim
<b>Tempo 1ª cópia</b>	Menos de 9,2 segundos desde modo preparado
<b>Resolução</b>	Ate 1.200 x 600ppp
<b>Rácio Ampliar/ Reduzir</b>	Reduz ou amplia documentos desde 25% a 400% em incrementos de 1%
<b>Cópia N em 1</b>	Reduz 2 ou 4 páginas numa só página A4
<b>Cópia 2 em 1 BI/CC</b>	Permite copiar os duas faces do BI/CC numa página A4
<b>Escala de cinzentos</b>	256 níveis de cinzentos (8 bit)
<b>Cópia recibo</b>	Facilita a cópia de recibos
<b>Delinear e copiar<sup>6</sup></b>	Seleciona objetos ou seções desenhando um círculo ao em volta para digitalizar apenas essa seção ou retirá-la do documento original
<b>Ampliar texto da cópia<sup>6</sup></b>	Facilita a leitura dos textos copiados nos casos no tamanho de texto do documento original é pequeno

### Cópia

### Leitor NFC

<b>Leitor NFC integrado</b>	Compatível com cartões NFC standard (para uma autenticação segura com uma solução de impressão <i>pull</i> ) e dispositivos móveis Android que suportem NFC para impressão e digitalização
<b>Suporte para leitor externo de cartões NFC</b>	Porta USB traseira para leitores NFC externos

### Lista de endereços<sup>5</sup>

<b>Nº marcação rápida</b>	300 destinos para direções de e-mail e nº de fax
<b>Grupos de marcação</b>	Pode ser armazenada uma combinação até 20 grupos para multidifusão Capacidade para se conectar a uma lista de endereços LDAP externa habilitada, como Microsoft <sup>®</sup> Exchange
<b>LDAP</b>	

A lista de endereços só está acessível como parte da função de digitalizar direto para e-mail (com servidor)

## Rede e Segurança

<b>Rede cablada</b>	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Rede wireless</b>	IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestrutura / Adhoc)
<b>WiFi Direct™</b>	Imprime de forma wireless sem necessidade de um ponto de acesso sem fios (ambos métodos automático e manual suportados)
<b>Configuração wireless suportada</b>	WiFi Protected Setup (WPS)
<b>Aplicações WiFi</b>	Emparelhamento Vertical
<b>Protocolos de rede</b>	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
<b>IPv4</b>	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNMP Client, LDAP, IMAP4
<b>IPv6 (desativado por defeito)</b>	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4
<b>Segurança de rede cablada</b>	APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
<b>Segurança de rede wireless</b>	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)
<b>Imprimir registo de rede<sup>4</sup></b>	Guarda a atividade de impressão de cada utilizador, incluindo o nome de utilizador em rede, o nome do documento impresso e número de páginas, num ficheiro de rede
<b>Notificações para e-mail</b>	O equipamento envia automaticamente um e-mail para uma direção de correio quando requer atenção (por ex. toner baixo ou toner vazio)
<b>Relatório para e-mail</b>	Permite receber relatórios do uso do equipamento, de forma regular, numa direção de e-mail
<b>Filtro IP</b>	Restringe utilizadores de rede podem ou não aceder ao equipamento desde a rede (só IPv4)
<b>Bloqueio Seguro de Funções 3.0</b>	Restringe a impressão de utilizadores individuais ou grupos em rede. Pode utilizar-se com nome do utilizador do PC para um máximo de 200 utilizadores
<b>Autenticação Active Directory</b>	Recupera trabalhos de impressão guardados e controla o acesso às funcionalidades do equipamento usando credenciais do Active Directory
<b>Autenticação LDAP</b>	Recupera trabalhos de impressão guardados e controla o acesso às funcionalidades do equipamento usando credenciais de uma base de dados suportada por LDAP
<b>Bloqueio da configuração</b>	Restringe o acesso ao painel de controlo, bloqueando-o
<b>Impressão Segura<sup>3</sup></b>	Protege os trabalhos com um PIN de 4 dígitos que tem de ser introduzido no painel de controlo do equipamento para começar a imprimir

## Utilitários de Administração

<b>Instalador desativado<sup>4</sup></b>	Possibilidade de centralizar o uso e a personalização dos controladores e software
<b>Instalador MSI<sup>4</sup></b>	Instaladores modulares que podem ser distribuídos através de Active Directory®
<b>Servidor web embebida</b>	Software de gestão de impressão baseado na web incluída no equipamento
<b>BRAdmin Professional<sup>3,4,5</sup></b>	Software de gestão de rede LAN/WAN
<b>Assistente de instalação De controladores<sup>4</sup></b>	Criação de controladores de impressão de forma simples para uma fácil distribuição na rede

## Integradores

<b>Brother Solutions Interface (BSI)</b>	Cria soluções baseadas na nuvem integrando as capacidades avançadas de digitalização, impressão e segurança dos equipamentos Brother. Para mais informação: <a href="http://www.brother.pt/developers">www.brother.pt/developers</a>
--	---

## Manuseamento de Papel

<b>Entrada de papel<sup>2</sup></b>	Bandeja standard – 2 x 520 folhas Bandeja multipropósito – 50 folhas ADF (Alimentador Automático Documentos) – 80 folhas
<b>Saída de papel<sup>2</sup></b>	Face para baixo - 250 folhas Face para cima (saída direta de papel) - 10 folhas

## Manuseamento de papel (opcional)

<b>Entrada de papel<sup>2</sup></b>	Bandeja adicional de 250 folhas (LT-5505) Bandeja adicional de 520 folhas (LT-6505) Máximo 1 bandeja opcional
-------------------------------------	---

## Especificações dos suportes

<b>Tipos e gramagem dos suportes<sup>8</sup></b>	<b>Bandeja standard e opcionais</b> – Papel normal, reciclado, cor e timbrado (entre 60 - 120g/m <sup>2</sup> ) <b>Bandeja multi-propósito</b> – Papel normal, reciclado, bond, cor e timbrado (entre 60 - 200g/m <sup>2</sup> ) <b>ADF</b> (Alimentador Automático de Documentos) – Papel normal, reciclado, cor e timbrado (entre 64 - 90g/m <sup>2</sup> ) <b>Impressão duplex</b> - Papel normal, reciclado, cor e timbrado (entre 60 - 105g/m <sup>2</sup> )
<b>Impressão de Envelopes e etiquetas</b>	Sim, desde a bandeja multi-propósito: até 10 envelopes com 10mm de espessura <b>Bandeja standard</b> - A4, Timbrado, A5, A5(longitudinal), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e Índio Legal <b>Bandeja opcional</b> - A4, Timbrado, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal e Índio Legal <b>Bandeja multipropósito (MP)</b> - Largura: 76,2mm to 215,9mm x Altura: 127mm a 355,6mm <b>ADF</b> (Alimentador Automático de Documentos) - Largura: 105mm a 215,9mm x Altura: 147,3mm a 355,6mm <b>Impressão duplex</b> – A4
<b>Tamanho dos suportes</b>	

## Sensores de entrada e saída de papel

<b>Entrada</b>	Avisos no visor e alertas opcionais de e-mail notificando quando alguma das bandejas de papel está a ficar vazia ou já está vazia.
<b>Saída</b>	Avisos no visor e alertas opcionais de e-mail notificando quando alguma das saídas de papel cheia.



### Fax

<b>Modem fax</b>	33.600bps (Super G3)
<b>Fax Duplex</b>	Sim, fax automático nas 2 faces
<b>Internet Fax (iFax)</b>	Envio e receção de documentos de fax para qualquer parte do mundo através de Internet sem utilizar uma linha telefónica
<b>Fax a Servidor<sup>9</sup></b>	Envia faxes para um servidor
<b>PC Fax de envio<sup>9,3</sup></b>	Envia faxes diretamente desde o PC
<b>PC Fax de receção<sup>9,4</sup></b>	Recebe faxes diretamente no PC
<b>Rechamada automática</b>	Remarcação automática se o fax recetor está ocupado
<b>Índice telefónico</b>	Lista alfabética eletrónica de números de marcação rápida e grupos de marcação armazenados
<b>Marcação em cadeia</b>	Permite ao utilizador armazenar parte de grandes sequências de marcação em diferentes números de marcação rápida
<b>Alta voz / Volume</b>	3 níveis e desligado
<b>Modo Fax/Tel</b>	Reconhecimento automático de chamadas de voz e dados (fax)
<b>Superfina</b>	Assegura a qualidade de transmissão e receção de letra muito pequena e linhas
<b>Contraste</b>	Auto / claro/ escuro
<b>Ativação remota melhorada</b>	Transfere uma chamada de fax, atendida numa extensão telefónica, para o fax
<b>Multidifusão</b>	Até 50
<b>Digitalização rápida</b>	Reduz o tempo de digitalização ao guardar o fax na memória antes de enviá-lo. Aproximadamente 2,5 segundos por página A4 na resolução standard
<b>Memória de transmissão</b>	Até 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolução standard, JBIG)
<b>Receção sem papel</b>	Até 500 páginas (ITU-T Test Chart, Resolução standard, JBIG)
<b>Acesso duplo</b>	Permite ao operador realizar 2 tarefas diferentes no equipamento ao mesmo tempo
<b>Multidifusão</b>	Envia o mesmo fax até 350 destinos diferentes (50 destinos são marcados manualmente)
<b>Transmissão por lotes</b>	Armazena na memória documentos com o mesmo destinatário para enviar numa única chamada
<b>Auto redução</b>	Quando se recebe um documento de uma página mais larga que A4 (mais de 297mm de altura), o equipamento automaticamente ajusta o fax recebido a uma folha A4
<b>MCE (Modo de correção de erros)</b>	O equipamento deteta erros de linhas durante a transmissão de um fax e reenvia as páginas do documento que deu erro (os equipamentos que recebem o fax terá que ter esta função para que funcione)
<b>Reenvio de faxes</b>	Envia o fax recebido em memória para outro número de fax pré-programado
<b>Acesso remoto</b>	Permite ao utilizador aceder remotamente ao equipamento
<b>Recuperação de faxes</b>	Permite ao utilizador recuperar as mensagens de fax desde outro fax
<b>Manutenção remoto</b>	Permite ao utilizador manter o seu equipamento desde um destino remoto
<b>Configuração remota<sup>3</sup></b>	Permite ao utilizador configurar o equipamento desde seu PC
<b>Escala de cinzentos</b>	256 níveis de cinzentos (8 bit) disponíveis para o fax
<b>Pré-visualização fax</b>	Pré-visualização dos faxes no visor
<b>Confirmação</b>	Acrescenta a data e hora dos faxes recebidos
<b>Folha de Rosto</b>	Cria folhas de rosto personalizadas para os faxes de saída

### Consumíveis

**Toner** 20,000 páginas<sup>1</sup> (TN-3520)

A frequência da substituição dos consumíveis pode variar dependendo da complexidade das impressões, a percentagem de cobertura, o tamanho de papel, o número de páginas por trabalho e o tipo de suporte de impressão

### Dimensões e Peso

<b>Com caixa (L x P x A)</b>	Equipamento (sem bandeja adicional) 599 x 526 x 659mm - 23,8 Kg
<b>Sem caixa (L x P x A)</b>	Equipamento (sem bandeja adicional) 495 x 427 x 518mm - 19,0 Kg

### Volume de trabalho

<b>Recomendado</b>	Até 10.000 impressões mensais
<b>Máximo<sup>7</sup></b>	Até 150.000 impressões mensais



## Ecologia

<b>Consumo de energia</b>	Imprimir - 805W (390W em modo silencioso), preparada - 34W, repouso - 8W, hibernação - 1,6W, desligar automático - 0,04W
<b>TEC (Consumo energético médio)</b>	2.493 kWh / Semana
<b>Nível de Pressão Sonora</b>	Imprimir - 54dbA modo silencioso - 52dbA preparado - 35dbA
<b>Nível de Potência Sonora</b>	Imprimir - 6.67BA modo silencioso - 6,47BA preparado - até 4,80A
<b>Poupança de Energia</b>	Permite que o equipamento consuma menos energia quando não está a ser utilizando
<b>Poupança de Toner</b>	Reduz o consumo de toner contribuindo para Reduzir o custo total de propriedade
<b>Energy Star</b>	Sim
<b>Blue Angel</b>	Sim
<b>Nordic Swan</b>	Sim
<b>GS mark</b>	Sim



### Trabalhamos consigo para cuidar do meio ambiente

Na Brother, a iniciativa verde é simples. Esforçamo-nos para assumir responsabilidade, atuar com respeito e tratar de marcar a diferença para ajudar de forma positiva a construir uma sociedade na qual o desenvolvimento sustentável pode ajudar. A esta iniciativa chamamos Brother Earth.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Brother é uma marca registada de Brother Industries Ltd. Todas as marcas e marcas registadas referenciadas neste documento são propriedade das respectivas companhias.



TECNOLOGIAS  
E SISTEMAS  
DE IMPRESSÃO



<sup>1</sup> Duração segundo ISO/IEC19752

<sup>2</sup> Calculado com papel de 80g/m<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Só Windows® & Mac®

<sup>4</sup> Só Windows®

<sup>5</sup> Descarga gratuita opcional desde Brother Solutions Centre em <http://solutions.brother.com>

<sup>6</sup> Deve estar conectado à web

<sup>7</sup> O número máximo de páginas impressas por mês pode utilizar-se para comparar a durabilidade entre produtos Brother.

Para maximizar a duração do equipamento, é melhor escolher um equipamento com um ciclo de trabalho que exceda as suas necessidades de impressão

<sup>8</sup> Recomenda-se o uso da saída direta de papel e do modo silencioso com papel de gramagem superior a 105g/m<sup>2</sup>

<sup>9</sup> Requer Software de Brother